封面

REDRAGON
DIOMEDES PRO
3-MODES WIRELESS HONEYCOMB GAMING HEADSET

Wired+2.4G+BT Gaming Headset Operating Instructions

封底

REDRAGON
DIOMEDES PRO
3-MODES WIRELESS HONEYCOMB GAMING HEADSET

FC ID: TA4-DIOMEDES
IC: 13490A-DIOMEDES

Wired+2.4G+BT Gaming Headset Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

1

OS Support
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Switch/PS3/4/5

Packaging content:
A. Headset ..... 1 unit
B. Detachable MIC ..... 1 unit
C. USB dongle ..... 1 unit
D. USB-C to USB-A cable ..... 1 unit
E. Battery - Lithium battery inside ..... 1 unit



2

Headset button function:
① On/Off Mode Switching/Pause Playback
② Microphone switch/pairing(2.4G+USB mode sound effect switching
③ Move the volume up/down to increase/decrease
④ Charging/ USB Audio Input
⑤ Plug& Unplugging microphones

Detachable Microphone
The headset microphone is detachable, please plug it into headset according the fix point , follow the instruction as following photo to plug in.

3

How to charge the headset battery
1) Plug the charging cable to type C slot on headset, plug the charging cable to USB port on PC or DC 5V power adapter, the headset LED turns ON red in white charging, the charging time is around 2 hours.
2) Charging at 2.4G/BT mode, the headset will be turns OFF, LED is turn ON in red, LED turns OFF after charging complete.
3) Charging when headset turns OFF, the LED is ON in red, the Red LED will be turn off after charging complete.

Device name
1) USB dongle:USB receiver: H386-PRO Wireless Headset
2) Bluetooth connection name: H386-PRO Wireless
3) Wired mode:headset device name: H386-PRO USB Gaming Headset

How to connect in wired/ 2.4G /BT
Wired mode with Type-C to USB cable
1) Please take off the dongle if headset works at 2.4G mode,turn OFF the headset.
2) Plug the type-C port of the provided USB cable into headset to cell phone or notebook or PC by the cable, turn on headset by press and hold power key for 3 seconds, now the headset is in USB wired mode.

2.4G pairing
1) Turn on headset, Plug USB dongle to PC or PS4 or smart phone, the dongle LED is on in blue, LED of headset flash in blue, press and hold the key4 For pairing.
2) For re-connecting, press and hold the key4.

4

BT pairing
1) BT:Turn on headset, double click the key4 , then turn on the BT for device (computer/Laptop/mobile phone).find the headset ID:H386-PRO, click for pairing.
2) Pair re-connecting:Headset and dongle will be pairing automatically, dongle LED lights ON in blue.

Indication tone			
Operating	BT	2.4G	USB
Power on	BT mode	Gaming mode	du du
Power off	Power Off	Power Off	Power Off
Waiting for pairing	Pairing	\	\
Disconnect	Disconnected	\	\
Successfully connected	Connected	\	\
Microphone on	Mic On	Mic On	Mic On
Microphone off	Mic Off	Mic Off	Mic Off
Virtual 7.1 Sound Effects	\	du du	du du
2.0 Stereo sound effect	\	du	du
Mobile phone call	ring	\	\
Low Battery	Battery Low	Battery Low	\

5

2.4G User Interface

Function		Function Description	2.4G mode Operating instructions
Key buttons	On/Off Key	Power on	Press and hold for 3 seconds
		Power off	Press and hold for 3 seconds
		Power off	Press and hold for 3 seconds
		Switch to BT mode	Double click
	M key	suspend	click
		Microphone on or off	click
		Pairing (when there is no connection)	Press and hold for 3 seconds
		Stereo Sound/Virtual 7.1 Sound	double click
	potentiometer	Increase volume	Move up
		Reduce volume	Dial Down
Light effect	Blue light	LED flash	No connection after startup
		Light ON	After connecting to 2.4G TX
	Red light	LED flash	In low battery state
		Light ON	While charging(full battery light off)

6

BT User Interface

Function		Function Description	BT mode Operating instructions
Key buttons	On/Off Key	Power on	Press and hold for 3 seconds
		Power off	Press and hold for 3 seconds
		Switch to 2.4G mode	Double click
		play	click
		Pause	click
		Pick up phone	click
		Hang off	click
	M key	Microphone on or off	click
		Ready to pairing	Press and hold for 3 seconds
	potentiometer	Increase volume	Turn up
		Reduce volume	Turn Down
Light effects	Blue light	LED flash	No connection after startup
		Light ON	After connecting to BT device
	Red light	LED flash	In low battery state
		Light ON	While charging(full battery light off)

7

USB User Interface

Function		Function Description	USB headphone mode Operating instructions
Key buttons	On/Off Key	Power on	Press and hold for 3 seconds
		Power off	Press and hold for 3 seconds
	M key	Pause	click
		Play	click
		Microphone on or off	click
		2.0 Stereo Sound/Virtual 7.1 Sound	Double click
	potentiometer	Increase volume	Turn up
		Reduce volume	Turn down
LED effect	Blue light	LED flash	Entering USB mode

8

The headset compatibility :

H386-PRO works with following devices

Available devices	BT	2.4G	Wired at USB port
Android phone	Yes	Yes (with type C adapter)	Yes (with type C adapter)
Windows notebook	Yes	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)
Windows PC	Yes	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)
Apple notebook	Yes	Yes (with type C adapter)	Yes (with type C adapter)
switch	Yes	Yes (with type C adapter)	Yes (with type C adapter)
PS3	Yes	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)
PS4	Yes	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)
PS5	Yes	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)
XBOX one	N/A	N/A	N/A

Low power warning
The headset indicator lights up in Red and twinkle when the power is below to 3.3V, Headset LED twinkle in RED , the headset turn OFF automatically when the power is below to 3.2V.

9

How to storage
The headset should be keep in the condition of temperature of: 5 - 35℃ , it should be a indoor which it is clean and dry environment. .please keep it away the corrosive objects and the fire or heat source, please charge the headset every 6 months.

Remark
1. Do not put the headset in humid and wet place.
2. High volume for long period may damage your hearing.
3. Do not put self's strength to pull the cable.

10

FCC Statement
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

11

BATTERY SAFETY GUIDELINES
DO NOT replace the battery with a different model.
DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to, cracks, deformation, discoloration, or abnormal heat during charging.
DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.
DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition.
DO NOT dispose of the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.
DO NOT impact, bend, alter, disassemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

⚠ **CAUTION**
Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

12

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.
1. Dentro do período de garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, por imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

13

Compatibilidade com OS
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Switch/PS3/4/5

Conteúdo da embalagem:
A. Headset ..... 1 unidade
B. MIC destacável ..... 1 unidade
C. Dongle USB ..... 1 unidade
D. Cabo USB-C para USB-A cable ..... 1 unidade
E. Bateria - Bateria interna de lítio ..... 1 unidade

14

Funções dos botões do headset:
① Liga/desliga/Pausa de modo/Pausa reprodução
② Chave do microfone/pareamento/Modo 2.4G + USB troca de efeitos sonoros
③ Aumenta ou reduz o volume
④ Carregamento/Entrada de áudio USB
⑤ Conectar e desconectar microfones

Microfone destacável
O microfone do headset é destacável. Conecte o microfone no headset no ponto indicado. Siga as instruções nas fotos a seguir.



15

Como carregar a bateria do headset
1) Conecte o cabo de carregamento ao entrada tipo C do headset, ligue o cabo na porta USB no PC ou um adaptador de energia de 5V CC. O LED do headset acende em vermelho durante a carga, que estará completa em 2 horas.
2) No carregamento no modo 2.4G/Bluetooth, o headset é DESLIGADO, o LED ACENDE em vermelho e APAGA quando a carga está completa.
3) No carregamento no headset DESLIGADO, o LED ACENDE em vermelho e APAGA quando a carga está completa.

Nome do dispositivo
1) Dongle USB receptor USB: H386-PRO Wireless headset
2) Nome do headset no modo BT:H386-PRO
3) Nome do headset no modo com fio: H386-PRO USB Gaming Headset

Como conectar com fio/2.4G/BT
Modo com fio com cabo USB Tipo C para USB
1) Desligue o headset se estiver no modo 2.4G, ligue o headset no modo 2.4G, desligue o headset.
2) Retire o cabo Tipo C para USB, conecte o lado do conector do cabo ao celular, notebook ou PC pelo cabo, ligue o fone de ouvido pressionando e segurando a tecla de energia por 3 segundos, agora o fone de ouvido está no modo com fio USB.

Pareamento 2.4G
1) Ligue o headset e conecte o dongle USB ao PC, PS4 ou smartphone. O LED do dongle ficará azul e o LED do headset também acenderá em azul. Pressione e segure a tecla 2 para parear.
2) Para reconectar, pressione e segure a tecla 2.

16

Pareamento BT
1) BT: Ligue o headset, Clique duas vezes na tecla 3, em seguida, ative o BT no dispositivo (computador/notebook/celular), encontre o ID do headset H386-PRO, clique para parear.
2) Para reconectar, o headset e o dongle falso o pareamento automaticamente e o LED do dongle ACENDEM em azul.

Audio indicatory			
Operação	BT	2.4G	USB
Ligar	Modo BT	Modo de jogo	du du
Desligar	Desligar	Desligar	Desligar
Aguardar pareamento	Pareando	\	\
Desconectar	Desconectado	\	\
Conectado com sucesso	Conectado	\	\
Microfone ligado	Mic on	Mic on	Mic on
Microfone desligado	Mic desl	Mic desl	Mic desl
Efeito do som 7.1 virtual	\	du du	du du
Efeito sonoro estereo 2.0	\	du	du
Chamada de celular	toque	\	\
Bateria fraca	Bateria fraca	Bateria fraca	\

17

Interface do usuário 2.4G

Função		Modo 2.4G Descrição da função	Instruções de operação
Teclas	Tecla ligar/ desliga	Ligar	Pressione e segure por 3 segundos
		Desligar	Pressione e segure por 3 segundos
		Pausa para o modo 2.4G	Clique duplo
		Pausa para o modo BT	Clique duplo
	Tecla M	suspende	clique
		Atender ligação	clique
		Microfone ligado ou desligado	clique
		Pareando (quando não há conexão)	Pressione e segure por 3 segundos
		Som Estéreo/Som 7.1 virtual	clique duplo
	potenciómetro	Aumentar volume	Mover para cima
		Reduz volume	Girar para baixo
Efeito de iluminação	Luz azul	LED piscando	Sem conexão ao ligar
		Iluminação LIGADA	Após conectar o 2.4G TX
	Luz vermelha	LED piscando	Com status de bateria fraca
		Iluminação LIGADA	Durante o carregamento (fui de bateria cheia desligada)

18

Interface do usuário BT

Função		BT mode Descrição da função	Instruções de operação
Teclas	Tecla ligar/ desliga	Ligar	Pressione e segure por 3 segundos
		Desligar	Pressione e segure por 3 segundos
		Pausa para o modo BT	Clique duplo
		Pausa	Clique
	Tecla M	Atender ligação	clique
		Encerrar ligação	clique
		Microfone ligado ou desligado	clique
		Pronto para parear	Pressione e segure por 3 segundos
	potenciómetro	Aumentar volume	Aumenta
		Reduz volume	Diminui
Efeito de iluminação	Luz azul	LED piscando	Entrando no modo USB

19

Interface do usuário USB

Função		Modo de fone de ouvido USB Descrição da função	Instruções de operação
Teclas	Tecla ligar/ desliga	Ligar	Pressione e segure por 3 segundos
		Desligar	Pressione e segure por 3 segundos
		Pausa	Clique
		Reprodução	Clique
	Tecla M	Microfone ligado ou desligado	Clique
		Som Estéreo 2.0/Som 7.1 virtual	Clique duplo
	potenciómetro	Aumentar volume	Aumenta
		Reduz volume	Diminui
Efeitos com LED	Luz azul	LED piscando	Entrando no modo USB

20

Compatibilidade do headset:

O H386-PRO funciona com os seguintes dispositivos

Dispositivos disponíveis	BT	2.4G	Conectado via porta USB com fio
Celular Android	Sim	Sim (com adaptador tipo C)	Sim (com adaptador tipo C)
Notebook Windows	Sim	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)
PC Windows	Sim	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)
Notebook Apple	Sim	Sim (com adaptador tipo C)	Sim (com adaptador tipo C)
switch	Sim	Sim (com adaptador tipo C)	Sim (com adaptador tipo C)
PS3	Sim	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)
PS4	Sim	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)
PS5	Sim	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)
XBOX one	N/A	N/A	N/A

Aviso de energia baixa
O indicador do headset acende em vermelho e pisca quando a carga fica abaixo de 3,3V. O LED do headset pisca em vermelho e o headset se desliga automaticamente quando a carga fica abaixo de 3,2V.

21

Como armazenar
O headset deve ser mantido na temperatura de: 5 - 35 ℃ . Deve estar em ambiente interno limpo e seco. Mantenha afastado de substâncias corrosivas e do fogo e de fontes de calor. Carregue o headset a cada 6 meses.

Aviso
1) Não deixe o headset em local molhado ou úmido.
2) Som em alto volume por períodos prolongados pode afetar sua audição.
3) Não force ao puxar o cabo.

22

JP

システムサポート
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Switch/PS3/4/5

パッケージ内容:
A. ヘッドセット 1台
B. 着脱式マイク 1台
C. USBドングル 1台
D. USB-C ～USBケーブル 1台
E. バッテリー：内蔵リチウムバッテリー 1台

24

ヘッドセットボタンの機能:
① ボンオフモード切換/再生一時停止
② マイクのオン/オフ切換/ペアリングエフェクト切替
③ 音量アップ/ダウン
④ ミラ/USBイ ーディ ィ入力
⑤ マイク着脱

25

ヘッドセットのバッテリー充電
1) 充電ケーブルをヘッドセットのType-Cスロットに挿入し、ヘッドは充電ポートをPCまたは5V DC電源アダプターに接続します。ヘッドセットは白赤で点灯し、充電は約2時間です。
2) 2.4G/BTモードで充電する。ヘッドセットはオフ状態で、LEDは赤色で点灯し、充電が完了するとLEDは消灯します。
3) ヘッドセットがオフの状態で充電する。LEDは赤色に点灯し、充電が完了するとLEDは消灯します。

デバイス名
1) USBドングル:USBレシーバー：H386-PRO ワイヤレスヘッドセット
2) BTモードでのヘッドセットデバイス名:H386-PRO
3) 有線モードでのヘッドセットデバイス名:H386-PRO USBゲーミングヘッドセット

有線/2.4G/BTの接続方法
Type-C - USBケーブルを使用した有線モード
1) ヘッドセットが2.4Gモードで使用する場合は、ドングルを外し、ヘッドセットをオフにします。
2) Type-C - USBケーブルを使用して、ケーブルを使用してアペットをスマートフォン/ノートパソコンPCへ接続します。電源キーを押し続けヘッドセットをオンにしてUSB有線モードにします。

2.4Gペアリング
1) ヘッドセットをオンにします。USBドングルをPC/PS4/スマートフォン接続します。ドングルのヘッドセットのLEDは青色に点灯します。ヘッドセットのLEDは青色に点滅します。ペアリングします。
2) 再接続する場合は、キー4を押し続けます。

27

BTのペアリング
1) BT：ヘッドセットをオンにし、マイクボタンキ2でクルックします。PC/ノートパソコン/スマートフォンの機能をオンにし、ヘッドセットのH386-PROをデバイス一覧から検索します。クリックしてペアリングします。
2) 再接続する。ヘッドセットとドングルは自動的にペアリングし、ドングルのLEDライトが青色に点灯します。

通知トーン			
操作中	BT	2.4G	USB
電源オン	BTモード	ゲームモード	du du
電源オフ	電源オフ	電源オフ	電源オフ
ペアリング待ち	ペアリング中	\	\
切断	切断済	\	\
接続済	接続済	\	\
マイクオン	マイクオン	マイクオン	マイクオン
マイクオフ	マイクオフ	マイクオフ	マイクオフ
バーチャルサラウンドエフェクト	\	ドドドド	ドドドド
ステレオサラウンドエフェクト	\	ドド	ドド
通話	着信	\	\
バッテリー不足	バッテリー不足	バッテリー不足	\

28

2.4Gユーザーインターフェース

機能		2.4Gモード 機能の説明	操作方法
キーボタン	オン/オフボタン	電源オン	3秒間長押し
		電源オフ	3秒間長押し
		待ち受モード	ダブルクリック
		一時停止	クリック
		再生	クリック
		マイクオンオフ	クリック
	M キー	ペアリング（接続がない場合）	3秒間長押し
		通話終了	クリック
		スリーディマンシャルサラウンド	ダブルクリック
	音量	音量を上げる	上へ回す
		音量を下げる	下へ回す
LEDライト	青色ライト	LEDの点滅	起動後に接続なし
		LEDの点灯	2.4G TXの接続後
	赤色ライト	LEDの点滅	バッテリー不足
		LEDの点灯	充電中（フル充電時は消灯）

29

BTユーザーインターフェース

機能		BTモード 機能の説明	操作方法
キーボタン	オン/オフボタン	電源オン	3秒間長押し
		電源オフ	3秒間長押し
		待機モード	ダブルクリック
		一時停止	クリック
		再生	クリック
		マイクオンオフ	クリック
	M キー	マイクをペアリング	クリック
		ペアリングモード	3秒間長押し
		通話	クリック
	音量	音量を上げる	上へ回す
		音量を下げる	下へ回す
ライトエフェクト	青色ライト	LEDの点滅	起動後に接続なし
		LEDの点灯	BTデバイスへの接続完了
		LEDの点滅	バッテリー不足
		LEDの点灯	充電中（フル充電時は消灯）

30

USBユーザーインターフェース

機能		USBハンドファンモード 機能の説明	操作方法
キーボタン	オン/オフボタン	電源オン	3秒間長押し
		電源オフ	3秒間長押し
		一時停止	クリック
		再生	クリック
		マイクオンオフ	クリック
	M キー	マイクをオンオフ	クリック
		2.0ステレオサラウンドバーチャルサラウンド	ダブルクリック
	音量	音量を上げる	上へ回す
		音量を下げる	下へ回す
LEDライト	青色ライト	LEDの点滅	USBモードへ切換

31

ヘッドセットの互換性：

H386-PRO は次のデバイスと互換性があります

利用可能なデバイス	BT	2.4G	USBポート経由の有線
Android フォン	あり	あり（Type-C アダプター使用）	あり（Type-C アダプター使用）
Windows ノートパソコン	あり	あり（USBポート経由）	あり（USBポート経由）
Windows デスクトップ	あり	あり（USBポート経由）	あり（USBポート経由）
Apple ノートパソコン	あり	あり（Type-C アダプター使用）	あり（Type-C アダプター使用）
switch	あり	あり（Type-C アダプター使用）	あり（Type-C アダプター使用）
PS3	あり	あり（USBポート経由）	あり（USBポート経由）
PS4	あり	あり（USBポート経由）	あり（USBポート経由）
PS5	あり	あり（USBポート経由）	あり（USBポート経由）
XBOX one	N/A	N/A	N/A

電力不足の警告
電源が3.3V 下回ると、ヘッドセットのインディケータが点滅点灯してもれる。
電源が3.2V 下回ると、ヘッドセットは自動的にオフになります。

32

保管方法
ヘッドセットは5～35℃の温度で保管してください 湿度で乾燥した屋内の環境を選び、腐食性の物質や火気の近くを避けてください 保管する期間に約6ヶ月毎に、ヘッドセットを1時間ほどまで充電してください。

注意
1) ヘッドセットは湿気を含んだ/ぬれた状態に置かないでください。
2) 長時間高音量で使用すると聴覚に障害を及ぼす可能性があります。
3) ケーブルに強い張力をかけないでください。

RU

Поддержка операционных систем
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Switch/PS3/4/5

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON. У целях защиты ваших прав и для более качественного обслуживания вы просим учитывать наши условия гарантии.
1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение перегрузкой, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, происходящие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к неправильным токам или напряжениям, а также такие как пожар, наводнение и стихийные бедствия, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, подушки для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

33

Функция кнопок гарнитуры:
① Включение/Выключение/Переключение режимов/Пауза воспроизведения
② Переключатель микрофона/Сопряжение/Режим 2.4 ГГц+USB/
Звуковые эффекты
③ Прокрутите регулятор громкости вверх/вниз для увеличения/уменьшения громкости
④ Зарядка/Аудиовход USB
⑤ Подключение/отключение микрофона

Съемный микрофон
Микрофон гарнитуры является съемным, подключите его к гарнитуре в точке крепления, следуйте инструкциям для подключения на рисунках ниже.

35

Зарядка аккумулятора гарнитуры
1) Подключите один конец зарядного кабеля к разъему USB Type-C на гарнитуре, а другой конец к USB-порту ПК или адаптеру питания постоянного тока 5 В, гарнитура перейдет в режим зарядки, светодиодный индикатор гарнитуры будет горять красным во время зарядки, полная зарядка занимает около 2 часов.
2) При зарядке в режиме подключения 2.4 ГГц/BT гарнитура выключается, светодиод горит красным и может после завершения зарядки.
3) При зарядке гарнитуры в выключенном состоянии светодиод горит красным и гаснет после завершения зарядки.

Имя устройства
1) USB-ресивер: Беспроводная гарнитура H386-PRO
2) Имя подключения к режиму BT: H386-PRO
3) При проводном подключении: H386-PRO USB Gaming Headset

Подключение в режимах: Проводной/ 2,4 ГГц /BT
Проводное подключение кабелем Type C/USB
1) Выключите гарнитуру, если вы используете ее в режиме 2,4 ГГц, затем выключите гарнитуру.
2) Используя кабель проводников Type C/USB, подключите гарнитуру к мобильному телефону, ноутбуку или компьютеру, и включите ее, нажав и удерживая кнопку питания в течение 3 секунд, Теперь гарнитура работает в режиме USB проводное.

Беспроводная 2.4 ГГц
1) Включите гарнитуру, подключите USB-адаптер к ПК, PS4 или смартфону, светодиод на адаптере загорится синим цветом, светодиодный индикатор гарнитуры также загорится синим цветом. Нажмите и удерживайте кнопку 2 для выполнения сопряжения.
2) Для повторного подключения нажмите и удерживайте кнопку 2.

37

Подключение по BT
1) BT: Включите гарнитуру, дважды нажмите кнопку 4 на гарнитуре, затем включите функцию Bluetooth на устройстве (компьютер/ноутбук/мобильный телефон), найдите идентификатор гарнитуры H386-PRO и нажмите его для сопряжения.
2) При повторном подключении сопряжение гарнитуры и адаптера будет выполнено автоматически, при этом индикатор адаптера загорится синим цветом.

Звуковой сигнал			
Операция	BT	2.4G	USB
Включить питание	Режим BT	Игровой режим	du du
Выключить питание	Power Off	Power Off	Power Off
Ожидание сопряжения	Pairing	\	\
Отключить	Disconnect	\	\
Успешно подключено	Connected	\	\
Включить микрофон	Mic On	Mic On	Mic On
Выключить микрофон	Mic Off	Mic Off	Mic Off
Режим виртуального звука 7.1	\	du du	du du
Режим стерео 2.0	\	du	du
Звонок по мобильному телефону	звонок	\	\
Низкий заряд аккумулятора	Battery Low	Battery Low	\

38

Интерфейс пользователя в режиме подключения 2,4 ГГц

Функция		Режим 2.4 ГГц Описание функций	Как действовать
Кнопки управления	Кнопка Вкл/ Выкл	Включить питание	Нажмите и удерживайте 3 секунды
		Выключить питание	Нажмите и удерживайте 3 секунды
		Переключиться в режим BT	Дважды нажмите
	Кнопка M	Пауза	Нажмите
		воспроизведение	Нажмите
		отвечать	Нажмите
		Микрофон вкл./выкл.	Нажмите
		Сопряжение (Если нет подключения)	Нажмите и удерживайте 3 секунды
		Звуковой режим Стерео/ Виртуальный 7.1	Дважды нажмите
	Регулятор напряж	Увеличить громкость	Переместить вверх
		Уменьшить громкость	Переместить вниз
Цветовая индикация	Синий	Режим стерео 2.0	Нет подключения после загрузки
		Горит постоянно	После подключения в режиме 2,4 ГГц
	Красный	Индикатор мигает	Низкий заряд аккумулятора
		Горит постоянно	Во время зарядки горит полным зарядом Батарея индикатора выключится

39

Интерфейс пользователя в режиме USB

Функция		Режим USB-гарнитуры Описание функций	Как действовать
Кнопки управления	Кнопка Вкл/ Выкл	Включить питание	Нажмите и удерживайте 3 секунды
		Выключить питание	Нажмите и удерживайте 3 секунды
	Кнопка M	Пауза	Нажмите
		Воспроизведение	Нажмите
		Микрофон Вкл/Выкл	Нажмите
	Регулятор напряж	Увеличить громкость	Прокрутить вверх
		Уменьшить громкость	Прокрутить вниз
Цветовая индикация	Синий	Индикатор мигает	Нет подключения после загрузки
		Горит постоянно	После подключения к устройству BT
	Красный	Индикатор мигает	Низкий заряд аккумулятора
		Горит постоянно	Во время зарядки горит полным зарядом Батарея индикатора выключится

40

Совместимость гарнитуры:

Гарнитура H386-PRO работает со следующими устройствами

Доступные устройства	BT	2.4 ГГц	Проводное через порт USB
Телефон Android	Да	Да (через адаптер Type C)	Да (через адаптер Type C)
Ноутбук Windows	Да	Да (через USB-порт)	Да (через USB-порт)
ПК Windows	Да	Да (через USB-порт)	Да (через USB-порт)
Ноутбук Apple	Да	Да (через адаптер Type C)	Да (через адаптер Type C)
switch	Да	Да (через адаптер Type C)	Да (через адаптер Type C)
PS3	Да	Да (через USB-порт)	Да (через USB-порт)
PS4	Да	Да (через USB-порт)	Да (через USB-порт)
PS5	Да	Да (через USB-порт)	Да (через USB-порт)
XBOX one	Нет	Нет	Нет

Предупреждение о низком заряде
Индикатор гарнитуры загорится красным и будет мигать, когда напряжение опустится ниже 3.3 В. Гарнитура автоматически выключится, когда напряжение опустится ниже 3,2 В.

41

Хранение устройства
Условия хранения гарнитуры: температура от -5 - 35 ℃ , в чистом и сухом помещении. Позаботьтесь держите гарнитуру подальше от коррозионно-активных веществ и источников огня или тепла, заряжайте ее каждые 6 месяцев.

Примечание
1) Не подвергайте гарнитуру воздействию высокой влажности и сырости.
2) Высокая громкость в течение длительного времени может навредить вашему слуху.
3) Не перегибайте избыточное усилие для извлечения кабеля.

42

PL

Obsługiwane systemy operac
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Switch/PS3/4/5

Zawartość opakowania:
A. Zestaw słuchawkowy ..... 1 szt
B. Odłączany mikrofon ..... 1 szt
C. Moduł USB ..... 1 szt
D. Kabel USB C do USB ..... 1 szt
E. Bateria - wbudowana bateria litowa ..... 1 szt



44

Funkcje przycisków zestawu słuchawkowego:
① Włączanie/wyłączanie/przełączanie trybu/wstrzymanie odtwarzania
② Przełącznik mikrofonu/parowania/przyciskanie efektów dźwiękowych w trybie 2.4G + USB
③ Przesuń głośniej w górę/w dół, aby zwiększyć/zmniejszyć
④ Ładowanie/ Wejście audio USB
⑤ Podłączanie i odłączanie mikrofonów

Odłączalny mikrofon
Mikrofon słuchawek jest odłączany, podłącz go do zestawu słuchawkowego zgodnie z punktem mocowania, postępuj zgodnie z instrukcjami jak na poniższych fotografiach, aby go podłączyć.

45

Jak naładować baterię słuchawek?
1) Podłącz kabel do ładowania do gniazda typu C w zestawie słuchawkowym, podłącz kabel do ładowania do portu USB w komputerze lub zasilaczu DC 5V, dioda LED słuchawek włączy się na czerwono podczas ładowania, czas ładowania wynosi około 2 godziny.
2) Ładowanie w trybie 2.4G/BT, słuchawki wyłączą się, dioda LED włączy się na czerwono, dioda LED wyłączy się po zakończeniu ładowania.
3) Ładowanie, gdy słuchawki są wyłączone, dioda LED świeci na czerwono, czerwona dioda LED zostanie wyłączona po zakończeniu ładowania.

Nazwa urządzenia
1) Moduł USB (odbiornik USB) : H386-PRO Wireless Headset
2) Nazwa zestawu słuchawkowego w trybie BT : H386-PRO
3) Nazwa urządzenia w trybie przewodowym H386-PRO USB Gaming Headset

Podłączanie w trybie przewodowym/ 2.4G /BT
Tryb przewodowy z kablem typu C na USB
1) Odłącz moduł USB, jeśli słuchawki pracują w trybie 2.4G, wyłącz słuchawki.
2) Włożyć kabel typu C na USB, podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu komórkowego, notebooka lub komputera PC za pomocą kabla, włącz zestaw słuchawkowy, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy, teraz zestaw słuchawkowy jest w trybie przewodowym USB.

Parowanie 2.4G
1) Włącz zestaw słuchawkowy, podłącz moduł USB do komputera, PS4 lub smartfona, LED modułu USB zaświeci się na niebiesko, dioda LED zestawu słuchawkowego zaświeci się na niebiesko, naciśnij i przytrzymaj przycisk K4 w celu sparowania.
2) Aby ponownie się podłączyć, naciśnij i przytrzymaj K2.

46

Funkcja przycisków zestawu słuchawkowego:
① Włączanie/wyłączanie/przełączanie trybu/wstrzymanie odtwarzania
② Przełącznik mikrofonu/parowania/przyciskanie efektów dźwiękowych w trybie 2.4G + USB
③ Przesuń głośniej w gór